倒闸安全技术操作规程

1、倒闸操作，必须填写倒闸操作票，操作票应由发令人和操作人员共同核对无误，方可执行每张操作票只能填写一个操作任务。

2、倒闸操作必须两人进行，其中一人必须是该变、配电站（所）的值班人员，在高压线路、户外高压开关操作，由检查、维护人员按调度命令进行操作，操作者必须了解操作的目的和程序。由一人操作，一人监护。担任监护工作的应为值班负责人，或较高级别的熟练电气技工，监护人必须严格按操作票内容，监护其操作的正确性。

3、操作中发生疑问时，不准擅自更改操作票，必须向值班调度员，或值班负责人报告，弄清楚后再进行操作。

4、停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作，送电合闸的顺序与此相反的顺序操作，严禁带负荷拉刀闸。

5、用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和油开关，操作人员应戴绝缘手套，操作变电所室外设备，应穿绝缘台上。

6、装卸可熔保险器，应戴护目镜和橡胶绝缘手套，使用绝缘夹钳并站在绝缘物上。

7、电气设备停电或事故停电后，在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前，值班操作人员不得触及设备或进入遮拦，以防突然来电。

8、在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可，即可断开有关设备电源，但事后必须立即报告上级。